

063505 SMART Tuya ovladač WT4



Spezifikationen:

- Steuerung von Lichtern über eine Internetverbindung
- WiFi RGB Tuya Controller, IR-Steuerung mit Fernbedienung möglich
- kompatibel über WiFi, 2,4G (5G nicht unterstützt) mit TUYA- und SMART LIFE-Apps, unterstützt Amazon Alexa und Google Assistant
- Eingangs-/Ausgangsspannung **5-24VDC**, max. Leistung 144W
- akustischer Sensor: MEMS MIC, eingebaut im Empfänger

Tuya App Verbindung:

Installieren Sie den Controller, die Streifen und die Stromversorgung. Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich. Schalten Sie den Controller ein, das rote Licht in oder drücken Sie die Taste am Empfänger, wenn das rote Licht nicht blinkt, wählen Sie in der App „Gerät hinzufügen“, dann folgen Sie der Anleitung auf Ihrem Telefon – bestätigen Sie Netzwerk und Passwort.



- 1 Ein/Aus
- 2 automatische Effekte
- 3 Ein
- 4 Einstellung der Effekte
- 5 Einstellung der Effektgeschwindigkeit
- 6 Einstellung der statischen Helligkeit
- 7 voreingestellte statische Farben
- 8 Einstellung der Ein/Aus-Zeit 1–4 Stunden
- 9 Einstellung aus 16 Farben
- 10 Musikmodus 1
- 11 Controller sperren
- 12 Musikmodus 2

Der 4-Pin-Anschluss ist nicht mit allen LED-Streifen kompatibel. In diesem Fall löten Sie die Kabel an den Streifen, oder entfernen Sie den Stecker und schließen Sie den Streifen gemäß den Kabelfarben am Controller an.

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leitungen, Werte für Spannung und Leistung. Andernfalls kann es zu Geräteschäden kommen.