

I RD1 – IR-Schranktürschalter

IR-Schalter mit IR-Sensor dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtung oder anderen Geräten mit Betriebsspannung 12-24VDC.

Steuerung : Der IR-Sensor funktioniert nach dem Prinzip des Hinderniswechsels vor dem Sensor. Wenn das Hindernis entfernt wird, schaltet der Sensor den Stromausgang im Controller ein und schaltet das angeschlossene Gerät ein. Wenn das Hindernis wieder vor den Sensor zurückkehrt, schaltet der Sensor den Stromausgang im Controller aus und das angeschlossene Gerät wird ausgeschaltet.

Verwendung : am häufigsten in Schränken, Schubladen und ähnlichen Einrichtungen, außerdem im Möbelbereich

Achtung !

Überprüfen Sie die korrekte Verkabelung der Eingangsspannung und stellen Sie sicher, dass keine Kurzschlüsse vorliegen.

Technische Parameter :

Erfassungsabstand : 2-60 mm

Eingangsspannung (INPUT) rot +, schwarz -
12-24VDC / max 5A

Ausgang (OUTPUT) gelb +, weiß -:
12-24VDC / max 5A

12V/max 60W 24V/max 120W

Anschluss: Kabel Länge 1m

Montage: beidseitiges Klebeband

Abmessungen: B 50 x H 8,5 x T 50 mm

