

I RM1 – IR-Türschalter

Schalter mit IR-Sensor dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtung oder anderen Geräten mit Betriebsspannung 12-24VDC

Steuerung : Der IR-Sensor funktioniert nach dem Prinzip des Wischens vor dem Sensor. Wenn Sie mit der Hand vor dem Sensor vorbeiwischen, schaltet sich der Stromausgang im Controller ein und das angeschlossene Gerät ein. Wenn Sie erneut vor dem Sensor vorbeiwischen, schaltet sich der Stromausgang aus und das angeschlossene Gerät aus.

Verwendung : überall wo ein mechanischer Schalter unpraktisch ist

Achtung !

Überprüfen Sie die korrekte Verkabelung der Eingangsspannung und stellen Sie sicher, dass keine Kurzschlüsse vorliegen.

Technische Parameter :

Erfassungsabstand : 2-60 mm

Eingangsspannung (INPUT) rot +, schwarz - :
12-24VDC / max 5A

Ausgang (OUTPUT) gelb +, weiß - :
12-24VDC / max 5A

12V/max 60W 24V/max 120W

Anschluss: Kabel Länge 1m

Montage: beidseitiges Klebeband

Abmessungen: Durchmesser 55 x 8,5 mm

